



JES SVC-7,5 KVA

SINGLE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



JES SVC-7,5 KVA memakai kabinet berdiri untuk beban satu fasa berat seperti AC sentral, kompresor, pompa air, motor listrik, sampai mesin produksi di ruko, kantor, klinik, dan workshop. Arus nominal 32 A dengan rentang input 140 V sampai 250 V menjaga keluaran tetap 220 V. Dua voltmeter analog menampilkan tegangan masuk dan keluar, tiga lampu indikator menunjukkan kondisi Normal Work, Over Voltage, dan Lack Voltage, dilengkapi tombol Soft Start dan MCB Power. Ventilasi atas dan bawah menjaga suhu unit. Bergaransi 1 tahun.

7,5 KVA
KAPASITAS

32 A
ARUS NOMINAL

140-250 V
RENTANG INPUT

220 V
TEGANGAN KELUAR

>75%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 250 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
Normal Work, Over Voltage, Lack Voltage

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Analog Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-7,5 KVA	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
BRAND	JES Stabilizer	WAVEFORM DISTORTION	≤ 1%
PHASE	Single Phase	OUTPUT PROTECTION	250V Auto Cut-off
CAPACITY	7500 VA	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
INPUT VOLTAGE	AC 140 V - 250 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 220 V	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
OUTPUT ACCURACY	± 2%	INSULATION RESISTANCE	> 2 MΩ
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
NOMINAL CURRENT	32 A	PRODUCT SIZE (P×L×T)	34 × 29,5 × 52 cm
EFFICIENCY	> 75%	NET WEIGHT	38,4 kg
DISPLAY	Analog Voltmeter (Input & Output)	GROSS WEIGHT	42,6 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	PACKING	Plywood Box
SERVO SYSTEM	Soft Start & Auto Return	WARRANTY	1 tahun full (gulungan trafo, sparepart & service unit)
OPERATION	Fully Automatic		



JES SVC-7,5 KVA



TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG



Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT



Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 7,5 KVA



Workshop



Hotel & Mall



Klinik



Restoran



Sekolah



Sektor Lain